



Amplificatore di potenza, stereo, multicanale, domotico, con player multimediale integrato per servizi Spotify Connect, Airplay, Webradio, NAS, Playlist, Musica locale (Android).

Mixer amplificato con DSP a 4 canali mono + 1 stereo oppure 3ch stereo.

Potenza amplificatore classe-D 80+80W @ 80hm, 140+140W @ 40hm.

APP di supervisione e controllo VIVALDI (scaricabile da iOS & Android).

API disponibili:

-KNXnet-IP (KNX IP Router necessario non di nostra fornitura)

-Protocollo MQTT 3.1 (tramite Broker esterno oppure integrato)

-REST-API (HTTP GET/POST)

4x INGRESSI MIC/LINE selezionabili con Phantom attivabile (24Vdc), priorità assegnabile (attivabile con contatto).

USB type A su frontale per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.

Equalizzatore a 7 bande.

Uscita mono per subwoofer attivi.

Uscita stereo per espansioni di potenza [Vivaldi MULTIMEDIA E30S](#), [Vivaldi MULTIMEDIA E80S](#) o finali di potenza Linea Vivaldi Ulisse a 8Ω o 100V.

1x RJ45 per rete LAN.

1x cavo PATCH da 1mt.

Controllo parametri audio con gestione volumi/settaggi/... da webpage.

Integrabile a domotiche terze o ai dispositivi domotici multiprotocollo [Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L](#), [Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+](#) tramite rete LAN.

Alimentazione 36Vdc tramite [Vivaldi Giove AL9B](#) (non in dotazione).

VIVALDI

Standard DIN (6 moduli).

Dimensioni (LxHxP): 106x90x63 mm.

Peso 0.23 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Multimedia P80S



Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. EST - 30020 Noventa di Piave (Venezia) ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P.IVA e C.F. 02880360272